



Poštovani korisniče,

U cilju pružanja najsavremenijeg servisa, kompanija MTEL unaprijeđuje TV platformu. Nakon izvršenih promjena na sistemu potrebno je da, ukoliko koristite CAM modul*, uradite pretragu TV kanala.

Uputstvo za ručnu pretragu uslovljeno je proizvođačem, odnosno modelom i softverom TV uređaja.

Uputstva za pretragu definisana su sljedećim koracima:

Način 1 - pretraga preko mreže / Network channel scan

1. Otvori Menu za pretragu kanala
2. Za prijem signala odaberi Cable
3. Za tip signala odaberi Digital
4. Za izbor zemlje odaberi Other
5. Za režim pretrage izaberi Pretraga Mreže, a u polja za network ID, frekvenciju, modulaciju i simbofsku brzinu unesi:

Network ID 234
Symbol rate 6875
Freq 306MHz
QAM64
Search step 8000

Način 2 - Brza Pretraga / Manual channel scan

1. Otvori Menu za pretragu kanala
2. Za prijem signala odaberi Cable
3. Za tip signala odaberi Digital
4. Za izbor zemlje odaberi Other (ovdje može biti više varijacija, zavisi od TV-a, tehničari često koriste zemlje Poljska, Finska, Suomi - za Sony TV...)
5. Za režim pretrage izaberi Quick, a u polja za frekvenciju, modulaciju i simbofsku brzinu unesi:

Frequency – 306000kHz
Modulation – 64QAM
Symbol rate – 6875KS/s

Način 3 - automatska pretraga kanala / Automatic channel scan

1. Otvori Menu za pretragu kanala
2. Za prijem signala odaberi Cable
3. Za tip signala odaberi Digital
4. Za izbor zemlje odaberi Other
5. Za režim pretrage izaberi Automatska pretraga kanala

Ukoliko imate bilo kakvih poteškoća da podesite kanale na svom TV uređaju, iz kompanije MTEL najljubavnije mole za razumijevanje i savjetuju da u tom slučaju pozovete Korisnički servis na broj 1600, gdje ćete dobiti dodatna uputstva i pomoć. Ukoliko bude neophodno, MTEL - ove tehničke službe stoje vam na raspolaganju.

Vaš m:tel



* CAM modul je uređaj za povezivanje televizora sa digitalnim kanalima.